ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 8-КАНАЛЬНЫЙ BEST ELECTRONICS MDR 8218 V3

И ЕГО МОДИФИКАЦИИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



v.01.01nv-R&Rim

https://bestelectronics.ro

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Видеорегистратор 8-канальный **BEST ELECTRONICS MDR 8218 V3** и его модификации (далее Видеорегистратор, Изделие) представляет собой мобильное видеоаудиозаписывающее устройство с записью на различные виды накопителей (SD-карту памяти, жесткий диск 2,5", USB накопитель). К Видеорегистратору подключаются камеры, микрофон (микрофоны) и датчики, устанавливаемые в или на транспортное средство, а также любую спецтехнику (строительную, сельскохозяйственную). Количество подключаемых видеокамер — 1-4, количество подключаемых микрофонов 1-4, количество подключаемых тревожных датчиков 1-4.

1.2 Видеорегистраторы серии **BEST ELECTRONICS MDR 8218 V3** и его модификации разработаны и произведены ООО "Рус Импорт", отвечают требованиям ГОСТ Р 51558-2014 (п. п. 5.2.4, 5.4, 5.5, 5.9, 5.11.1).

1.3 Видеорегистраторы серии **BEST ELECTRONICS MDR 8218 V3** и его модификации соответствуют требованиям, предъявляемым к техническим средствам обеспечения транспортной безопасности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 969 от 26 сентября 2016 года.

1.4 Видеорегистраторы серии **BEST ELECTRONICS MDR 8218 V3** и модификации обеспечивают:

- запись и хранение видеосигналов, поступающих от камер видеонаблюдения;
- запись и хранение аудиосигналов, поступающих от микрофонов;
- запись и хранение тревожных сигналов от датчиков тревоги;
- вывод на экран видеоинформации из архива и просмотр поступающего сигнала в реальном времени.

ВНИМАНИЕ!

⚠ **Просмотр видеозаписей возможен либо на самом Видеорегистраторе либо через MDVRpleer версий WIN_7.07.1.43, WIN_7.07.1.67, WIN_7.07.1.68.**

⚠ **USB-разъем Видеорегистратора предназначен только для подключения компьютерной мыши или USB накопителя и не предназначен для питания/и или зарядки телефонов и прочих устройств.**

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ[21]

п. п.	Наименование	Количество
2.01	Видеорегистратор MDR 8218 V3 или его модификация	1
2.02	Кабель-переходник подключения питания с предохранителем	1
2.03	Кабель-переходник подключения аудиовидеопериферии 20-пин	1
2.04	Кабель-переходник подключения аудиовидеопериферии 16-пин	1
2.05	Ключ от замка блокировки передней панели	2
2.06	Пульт дистанционного управления (ПДУ)	1
2.07	Элемент питания CR2032 для ПДУ[22]	1
2.08	Кабель-переходник для датчиков и оповещателей	1
2.09	Контейнер жесткого диска[23]	1
2.10	Салазки жесткого диска[23]	1
2.11	Винты фиксации HDD к салазкам жесткого диска	4
2.12	Антенна GPS (для модификаций с GPS)[24]	1
2.13	Антенна 3G/4G (для модификаций с 3G/4G)[24]	1
2.14	Антенна WiFi (для модификаций с WiFi)[24]	1
2.15	Упаковка	1

ПРИМЕЧАНИЯ:

[21] *комплектация может быть изменена производителем;*

[22] *установлен в пульт дистанционного управления;*

[23] *установлено в Видеорегистратор;*

[24] *комплектация может иметь совмещенную антенну 3G/4G / GPS / WiFi.*

http://besselectronics.pro

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ[31]

п. п.	Параметр	Значение
3.01	Формат видеосигнала	PAL / NTSC
3.02	ОС	Linux
3.03	Видео входы	8 каналов до 1080P AHD; разъемы типа GX12(F)-4 (авиационные); 1.0 Vp-p, 75 Ом
3.04	Аудио входы	1 RCA / 8 каналов GX12(F)-4
3.05	Аудио выходы	1 канал RCA / GX12-4
3.06	Видео выходы	1 CVBS, 2Vp-p, 75 Ом; поддержка полноэкранного режима: 1-8 каналов;
3.07	Формат сжатия видео	H.264 / H.265
3.08	Формат сжатия аудио	G.726
3.09	Тревожные входы / выходы	4 / 1
3.10	Интерфейсы	USB[32], VGA, HDMI, RS232, RS485 (опционально),
3.11	Разрешение подключаемых камер	1080P (1920*1080), 960P(1280*960), 720P (1080*720), CVBS (720*576), D1 (704*576)
3.12	Разрешение и частота записи	1080P (1920*1080), 720P (1080*720), D1 (704*576), HD1 (704*288), CIF (352*288) на каждую камеру: - PAL до 25 к/с на канал (до 136 к/с на 8 каналов); - NTSC до 30 к/с на канал (до 162 к/с на 8 каналов)
3.13	Режимы записи	по включению (зажиганию); по тревоге; по расписанию
3.14	Режим воспроизведения	вперед / назад со скоростью 1x / 2x / 4x / 8x / 16x
3.15	Хранение информации	SD, USB - до 512 Гб, HDD/SSD 2.5" - до 4 Тб
3.16	Поиск записи	время/дата, тревожное событие, носитель
3.17	Резервное копирование	запись на второй носитель; удаленная выгрузка архива вручную (для версий 3G/4G, WiFi)
3.18	Логирование событий	есть
3.19	Сетевые интерфейсы	опционально – 3G/4G, WiFi
3.20	Безопасность доступа к ПО видеорегистратора	пользователь / администратор / суперадминистратор
3.21	Системы контроля и помощи водителю	нет
3.22	Питание	DC от 10 до 36 В
3.23	Потребляемая мощность	в рабочем режиме ＜ 5 Вт; в режиме ожидания ＜ 0.5 Вт
3.24	Рабочая среда	температура от - 40°C до +70°C; влажность от 20 до 80 %
3.25	Размеры (Ш*В*Д)	167*60*147 мм
3.26	Вес (без модулей)	940 (+/- 20) г

ПРИМЕЧАНИЯ:

[31] Изготовитель оставляет за собой право вносить в Изделие изменения, не ухудшающие потребительские характеристики Видеорегистратора.

[32] USB-разъем Видеорегистратора предназначен только для подключения компьютерной мыши или USB накопителя и не предназначен для питания/и или зарядки телефонов и прочих устройств.

https://bestelectronics.pro

4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность Видеорегистратора в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты производства. Гарантия на комплектующие и аксессуары составляет 1 месяц со дня продажи.

4.2 В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 12 месяцев с даты изготовления.

4.3 Гарантийные обязательства становятся недействительными в случае:

4.3.1 механического, термического и/или химического повреждение радиоэлементов, плат Изделия и его корпуса;

4.3.2 электрического пробоя электронных схем Видеорегистратора;

4.3.3 неисправности в сети электропитания Видеорегистратора;

4.3.4 вскрытия и попытке ремонта или изменения электронных схем Изделия самостоятельно либо в не авторизованном сервисном центре.

4.4 Гарантия не распространяется на Изделие с нарушенной гарантийной пломбой и /или с отсутствующим или поврежденным серийным номером.

Срок службы Изделия 3 года.

5 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

5.1 Изделие не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде и не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. В этой связи утилизация Изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

6 СВЕДЕНИЯ О ПРОДАВЦЕ, МЕСТЕ И ДАТЕ ПРОДАЖИ

Изделие:	**ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 8-КАНАЛЬНЫЙ**
Модель, модификация	**BEST ELECTRONICS MDR 8218 V3**
S/N (ID) Изделия[61]	_____
Дата выпуска[61]	_____
Сведения о приемке	**признан годным к эксплуатации**
Наименование и адрес торговой организации[62]	_____
Дата продажи[62]	_____
Подпись и штамп продавца[62]	_____

ПРИМЕЧАНИЯ:

[61] Серийный номер и дата выпуска Изделия указаны на этикетке расположенной на основании корпуса Видеорегистратора.

[62] Поле заполняется торговой организацией при продаже.

7 СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И ОБСЛУЖИВАНИИ В РОССИИ

Изготовлено:	**в России.**
Изготовитель:	**ООО "Рус Импорт",**
ИНН / КПП:	5902234327 / 590201001,
Юридический адрес:	614000, г. Пермь, ул. Пермская, дом 10, офис 3.
Организация, обслуживающая в России:	**ООО "Рус Импорт"**,
адрес:	614000, г. Пермь, ул. Пермская, дом 10, офис 3;
телефоны:	+7 (800) 201-69-87, +7 (342) 299-99-87;
e-mail:	info@bestelectronics.pro;
сайт:	https://bestelectronics.pro.

https://bestelectronics.pro