ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 8-КАНАЛЬНЫЙ BESTELECTRONICS MDR 8218 (V2)

И ЕГО МОДИФИКАЦИИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ver. 1.03-R&BEL

https://bestelectronics.pro

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Видеорегистратор 8-канальный **BESTELECTRONICS MDR 8218 (V2)** и его модификации (далее Видеорегистратор, Изделие) представляет собой мобильное видеоаудиозаписывающее устройство с записью на различные виды накопителей (SD-карту памяти, жесткий диск 2,5", USB накопитель). К Видеорегистратору подключаются камеры, микрофон (микрофоны) и датчики, устанавливаемые в или на транспортное средство, а также любую спецтехнику (строительную, сельскохозяйственную). Количество подключаемых видеокамер — 1-4, количество подключаемых микрофонов 1-4, количество подключаемых тревожных датчиков 1-4.

1.2 Видеорегистраторы серии **BEST ELECTRONICS MDR 8218 (V2)** и его модификации разработаны и произведены компанией "BEST ELECTRONICS LTD", отвечают требованиям ГОСТ Р 51558-2014 (п. п. 5.2.4, 5.4, 5.5, 5.9, 5.11.1).

1.3 Видеорегистраторы серии **BESTELECTRONICS MDR 8218 (V2)** и его модификации соответствуют требованиям, предъявляемым к техническим средствам обеспечения транспортной безопасности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 969 от 26 сентября 2016 года.

1.4 Видеорегистраторы серии **BESTELECTRONICS MDR 8218 (V2)** и модификации обеспечивают:

- запись и хранение видеосигналов, поступающих от камер видеонаблюдения;
- запись и хранение аудиосигналов, поступающих от микрофонов;
- запись и хранение тревожных сигналов от датчиков тревоги;
- вывод на экран видеоинформации из архива и просмотр поступающего сигнала в реальном времени;
- помощь водителю в оценке дорожной ситуации (функция ADAS);
- контроль за поведением водителя (функция DMS);
- контроль слепых зон (функция BSD).

ВНИМАНИЕ!

⚠ **Просмотр видеозаписей возможен либо на самом Видеорегистраторе либо через MDVRpleer версий WIN_7.07.1.43, WIN_7.07.1.67, WIN_7.07.1.68.**

⚠ **USB-разъем Видеорегистратора предназначен только для подключения компьютерной мыши или USB накопителя и не предназначен для питания/и или зарядки телефонов и прочих устройств.**

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ*

П. П.	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
2.1	Видеорегистратор MDR 8218 (V2) или его модификация	1
2.2	Кабель-переходник подключения питания с предохранителем	1
2.3	Кабель-переходник подключения аудиовидеопериферии 20-пин	1
2.4	Кабель-переходник подключения аудиовидеопериферии 16-пин	1
2.5	Ключ от замка блокировки передней панели	2
2.6	Пульт дистанционного управления (ПДУ)	1
2.7	Элемент питания CR2032 для ПДУ**	1
2.8	Кабель-переходник для датчиков и оповещателей	1
2.9	Контейнер жесткого диска***	1
2.10	Салазки жесткого диска***	1
2.11	Винты фиксации HDD к салазкам жесткого диска*	4
2.12	Кабель-адаптер для подключения жесткого диска (SATA) к компьютеру (SATA - 2xUSB)*	1
2.13	Антенна GPS (для модификаций с GPS)****	1
2.14	Антенна 3G/4G (для модификаций с 3G/4G)****	1
2.15	Антенна WiFi (для модификаций с WiFi)****	1
2.16	Упаковка	1

* комплектация может быть изменена производителем;
** установлен в пульт дистанционного управления;
*** установлено в Видеорегистратор;
**** комплектация может иметь совмещенную антенну 3G/4G / GPS / WiFi.

kitsbestelectronics.pro

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

П. П.	ХАРАКТЕРИСТИКИ	MDR 8218 (V2) И МОДИФИКАЦИИ
3.1	Формат видеосигнала	PAL / NTSC
3.2	ОС	Linux
3.3	Видео входы	8 каналов до 1080P AHD; разъемы типа GX12-4 (авиационные); 1.0 Vp-p, 75 Ом
3.4	Аудио входы	1 RCA / 8 каналов GX12-4
3.5	Аудио выходы	1 канал RCA / GX12-4
3.6	Видео выходы	1 CVBS, 2Vp-p, 75 Ом; поддержка полноэкранного режима: 1-8 каналов;
3.7	Формат сжатия видео	H.264
3.8	Формат сжатия аудио	G.726
3.9	Тревожные входы / выходы	4 / 1
3.10	Интерфейсы	USB**, RS485, VGA
3.11	Разрешение камер	1080P (1920*1080), 960P(1280*960), 720P (1080*720), CVBS (720*576), D1 (704*576)
3.12	Разрешение и частота записи	1080P (1920*1080), 720P (1080*720), D1 (704*576), HD1 (704*288), CIF (352*288) на каждую камеру: - PAL до 25 к/с; - NTSC до 30 к/с
3.13	Режимы записи	по включению (зажиганию); по тревоге; по расписанию
3.14	Режим воспроизведения	вперед / назад со скоростью 1x / 2x / 4x / 8x / 16x
3.15	Хранение информации	SD, USB - до 512 Гб, HDD 2.5" - до 4 Тб
3.16	Поиск записи	время/дата, тревожное событие, носитель
3.17	Резервное копирование	запись на второй носитель; удаленная выгрузка архива вручную (для версий 3G/4G, WiFi)
3.18	Логирование событий	есть
3.19	Сетевые интерфейсы	опционально – 3G/4G, WiFi
3.20	Безопасность доступа к ПО видеорегистратора	пользователь / администратор / суперадминистратор
3.21	Системы контроля и помощи водителю	ADAS, DSM, BDS
3.22	Питание	DC от 10 до 36 В
3.23	Потребляемая мощность	в рабочем режиме < 5 Вт; в режиме ожидания < 0.5 Вт
3.24	Рабочая среда	температура от - 40°C до +70°C; влажность от 20 до 80 %
3.25	Размеры (Ш*В*Д)	167*60*147 мм
2.26	Вес (без модулей)	980 (+/- 20) г

* Изготовитель оставляет за собой право вносить в Изделие изменения, не ухудшающие потребительские характеристики Видеорегистратора.

** USB-разъем Видеорегистратора предназначен только для подключения компьютерной мыши или USB накопителя и не предназначен для питания/и или зарядки телефонов и прочих устройств.

https://bestelectronics.pro

4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность Видеорегистратора в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты производства. Гарантия на комплектующие и аксессуары составляет 1 месяц со дня продажи.

4.2 В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 12 месяцев с даты изготовления.

4.3 Гарантийные обязательства становятся недействительными в случае:

4.3.1 механического, термического и/или химического повреждение радиоэлементов, плат Изделия и его корпуса;

4.3.2 электрического пробоя электронных схем Видеорегистратора;

4.3.3 неисправности в сети электропитания Видеорегистратора;

4.3.4 вскрытия и попытке ремонта или изменения электронных схем Изделия самостоятельно либо в не авторизованном сервисном центре.

4.4 Гарантия не распространяется на Изделие с нарушенной гарантийной пломбой и /или с отсутствующим или поврежденным серийным номером.

Срок службы Изделия 3 года.

5 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

5.1 Изделие не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде и не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. В этой связи утилизация Изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

6 СВЕДЕНИЯ О ПРОДАВЦЕ, МЕСТЕ И ДАТЕ ПРОДАЖИ

Изделие:	**ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 8-КАНАЛЬНЫЙ**
Модель, модификация	**BESTELECTRONICS MDR 8218 (V2)**
S/N (ID) Изделия*	
Дата выпуска*	
Сведения о приемке	признан годным к эксплуатации
Наименование и адрес	
торговой организации**	
Дата продажи**	
Подпись и штамп продавца**	

ПРИМЕЧАНИЯ:

* Серийный номер и дата выпуска Изделия указаны на этикетке расположенной на основании корпуса Видеорегистратора.

** Поле заполняется торговой организацией при продаже.

7 СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И ОБСЛУЖИВАНИИ В РОССИИ

Изготовлено:	**в России**.
Изготовитель:	**"Best Electronics LTD"**:
Организация, обслуживающая в России:	**ООО "Рус Импорт"**,
ИНН / КПП:	5902234327 / 590201001
адрес:	614000, г. Пермь, ул. Пермская, дом 10, офис 3;
телефоны:	+7 (800) 201-69-87, +7 (342) 299-99-87;
e-mail:	info@bestelectronics.pro;
сайт:	https://bestelectronics.pro.

https://bestelectronics.pro